

Elma BM2805 Multimeter, sand RMS

Robust multimeter med mange funktioner



Elma BM2805 er et robust, sand RMS multimeter med bagbelyst LED-display samt max- og datahold. Instrumentet har automatisk områdevalg, relativ måling og VFD-filter, og måler både spænding, strøm, frekvens, modstand, kapacitans, dioder og gennemgang.

Elma BM2805 tåler overbelastning, advarer ved fejltilslutning og er forsynet med højeffektive sikringer.

Elma BM2805 opfylder IEC 61010 KAT IV 600V/KAT III 1000V, og leveres komplet inkl. testledninger, batteri, robust gummibeskyttelseskappe og manual.

Tekniske Data:

Spændingsmåling:	AC; DC
Spændingsmåling, AC (V):	1000
Spændingsmåling, DC (V):	1000
Display :	Baggrundsbelyst LCD
Strømmåling:	AC; DC
Sand RMS:	Ja
Min/max hold:	Max
Batteri:	2 stk, AAA, Inkl.
Sikkerhedskategori:	CAT IV
Vægt (g):	400

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445410460	6398900638	Sikring 630mA, 6x32mm, 10kA/1000V
200100		Kalibrering af multimeter
5706445140169	6398167251	Universaltaske Elma maxi

5706445140398

5703317670069

5703534830307

5703317400253

6398167442

6398204114

8798324045

6398895196

Elma Multimeter Magnetsæt

ELMA CA600 strømtang

Prøveledningsæt m. $\varnothing 2/4$ mm

Sikring 11A, 10x38mm, 20kA/1000V