

Elma 106 VoltStick® – Berøringsfri polsøger



Elma 106 VoltStick® indikerer, uden elektrisk og metallisk berøring, nemt og sikkert vekselspænding. Når der er spænding (fase) til stede indikeres det med et kraftigt og tydeligt orange lys.

Elma 106 VoltStick® er ideel til kontrol af f.eks.:

- Sikringer, uden at de tages ud.
- Pillesikre stikkontakter, uden adskillelse.
- Kabler og ledninger, finder evt. brud igennem kappen.
- Serieforbundne lyskæder, finder evt. defekte lamper.

Elma 106 VoltStick® opfylder EN 61010-1 CAT IV 1000V og leveres komplet inkl. vejledning og batterier.

Tekniske Data:

AC V område:	110-1000V AC
Batteri:	2x1,5V LR 03 (inkl.)
Dimensioner:	148x17 mm
Frekvens område:	15Hz...1kHz
Nettovægt:	40 g
Min Spændingsområde (AC):	110
Max Spændingsområde (AC):	1000
Min Frekvens (Hz):	15
Max Frekvens (Hz):	1000
Batteri :	2 stk, AAA, Inkl.
Vægt (g):	40
Dimensioner HxBxD (mm):	148x17